

SC-4164

四路 QAM 综合调制器



概述

SC-4164 四路 QAM 综合调制器支持 5 路 ASI 输入，输入的 5 路 ASI 码流可以任意的复用到 4 路输出通道，支持节目名称、节目号、PID 的任意修改;同时支持 4 路复用流经过加扰模块进行 DVB 同密加扰，可支持 4 个 CAS 同密，加扰码流再被调制成四路 QAM/DVB-C 射频信号通过 1 路 F 头输出，完成 ASI 基带信号的加扰和调制的功能，是有线数字电视前端中复用、加扰、调制的主要设备之一。

特点

- ◆ 支持可变符号率，频率和多种 QAM 星座模式
- ◆ 支持 5 路 ASI 流输入，复用，加扰
- ◆ 超大缓存，抗突发码率，PCR 校正
- ◆ 可配置 PID 过滤、PID 重映射，PSI/SI 信息编辑和同步更新

- ◆ 支持 4 套 CAS 同密
- ◆ 支持输入、输出信号的实时监测
- ◆ 支持中英文液晶显示，前面板按键操作和远程网管控制
- ◆ 高可靠性设计，运行稳定

技术指标

输入	DVB ASI	5 路，BNC 接口
输出	接口	F 头，阻抗 75Ω
	调制标准	DVB-C
	频率范围	47-870Mhz
	输出电平	80-110dB
	衰减范围	0-30dB (0.5dB 步进)
	符号率	5-9Mbaud/s
	星座	16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM
	滚降系数	0.15
	MER	> 32dB
	BER	0
	网络管理	以太网接口
常规特性	尺寸	482mm×280mm×44mm
	环境	0 ~ 45°C (工作) ; -20 ~ 80°C (储存)
	电源	100VAC-240VAC , 50Hz , 25W

订购指南

联系人: 王先生 手机: 135 4132 6666 QQ: 9862349 邮箱: wangzb@sochuang.com
 电话: +86 (028) 8730 0958 传真: +86 (028) 8732 0328 网站: <http://www.scdvb.com>
 地址: 成都青羊工业总部基地 T 区 19 栋 邮编: 610073

SC-4164 5×ASI 输入, 4×RF/QAM/DVB-C 输出
