



## オートブレーカ・漏電遮断器

## 仕様一覧表(オートブレーカ)

## ■ノンオートスイッチ Eシリーズ（一般品）

(注) ●印は該当表示です。

(注①) 後取付はできません。本体注文時にご指定ください。

(注②) M1形は連結取付板及びIECレールとの組合せはできません。

(注③) 別売部品(ハンドルロックカバー: BZ6L□C、BZ-L□C形)をご注文ください。

225	400	600	800		
EA202CS	EA203CS	EA402CS	EA403CS	EA603CS	EA803CS
BS2GEC	BS3GEC	BS2KEC	BS3KEC	BS3LEC	BS3MEC
225	400		600		800
2	3		2	3	3
6	8		8		8
1350	2400		3600		4800
560	1000		1500		2000
690	690		690		690
250	250		250		250
500	600		600		600
250	250		250		250
4000	6000		8000		10000
1	1		1		1
適合	適合		適合		適合
可	可		可		可
Cat.A	Cat.A		Cat.A		Cat.A
105	140		210		210
165	257		275		275
60	103		103		103
84	146		146		146
1.1	1.3	4.5	5	9	10
○	○		○		○
○ 板スタッド	○ 板スタッド		○ 板スタッド		○ 板スタッド
○ 板スタッド	○ 板スタッド		○ 板スタッド		○ 板スタッド
—	—		—		—
○ 板スタッド	○ 板スタッド		○ 板スタッド		○ 板スタッド
—	—		○		○
—	—		—		—
—	—		—		—
本体取付ねじ、相間バリア	本体取付ねじ、相間バリア		本体取付ねじ、相間バリア、補助ハンドル		本体取付ねじ、相間バリア、補助ハンドル
○	○		○		○
—	—		—		—
—	—		—		—
—	—		—		—
○	○		○		○
○	○		○		○
●	—		●		●
○	○		○		○
— (3)	○		○		○
○	○		○		○
○BZ6V40C	○BZ6V60C		○BZ6V70C		○BZ6V70C
○BZ-N40C	○BZ-N60C		○BZ-N70C		○BZ-N70C
○BZ-TS40B	—		—		—
○BZ-TB40B	○BZ-TB60B		○BZ-TB70B		BZ-TB70B
○BZ-B40B	○BZ-43A		○B-43A		○B-43A
○BZ-BL40B	—		—		—
○BZ6L40C	○BZ-L70B		○BZ-L70B		○BZ-L70B
○BZ-S50B-2252	○BZ-S50B-2253	—		—	
○BZ-X40B-2252	○BZ-X40B-2253	○BZ-X60B-4002	○BZ-X60B-4003	—	
○BZ6E40C2252	○BZ6E40C2253	○BZ-E60B-4002	○BZ-E60B-4003	—	
—	—		—		—
—	—		—		—
○BZ-C40B	○BZ-C60B		○BZ-C70B		○BZ-C70B
○BZ-CV40C	○BZ-CV60C		○BZ-CV70C		○BZ-CV70C
○BZ-CW40C	○BZ-CW60C		—		—
BZ6M140C	BZ-M160C		BZ-M170C		BZ-M170C
BZ-M240C	BZ-M260C		BZ-M270C		BZ-M270C
BZ-M340C	BZ-M360C		BZ-M370C		BZ-M370C
—	—		—		—
—	—		—		—
A 39,490	A 49,300	A 95,970	A 119,900	A 245,300	A 380,800
○	○		○		○
C6-22	C6-28		C6-34		C6-40

○ 標準品 ○ 準標準品 受注品



## オートブレーカ・漏電遮断器

## 仕様一覧表(オートブレーカ)

## ■ノンオートスイッチ Sシリーズ（一般品）

フレーム [A]	30	50	60	100				
基本形式	SA32CS	SA33CS	SA52CS	SA53CS	SA62CS	SA63CS	SA102CS	SA103CS
商品本体コード	BS2ASC	BS3ASC	BS2BSC	BS3BSC	BS2CSC	BS3CSC	BS2ESD	BS3ESD
定格電流 [A]	30		50		60		100	100
極数	2	3	2	3	2	3	2	3
定格インパルス耐電圧 [kV]	6		6		6		6	6
開閉容量 [A]	AC	180	300		360		600	600
	DC	75	125		150		250	250
定格絶縁電圧 [V] Ui	AC	690	690		690		690	690
	DC	250	250		250		250	250
定格使用電圧 [V] Ue	AC	500	500		500		500	500
	DC	250	250		250		250	250
定格条件付短絡電流 [Icc]	電流 [A]	1000	1000		1000		2000	2000
	時間 [s]	1	1		1		1	1
アイソレーション適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
逆接続	可	可	可	可	可	可	可	可
選択度種別	Cat.A	Cat.A	Cat.A	Cat.A	Cat.A	Cat.A	Cat.A	Cat.A
外形寸法 (mm)	a	50	75	50	75	60	90	90
	b	100		100		155		155
	c	60		60		60		60
	d	84		84		82		82
表面形製品質量 [kg]	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	1.1
1.1	1.2							
接続方式	表面形	○	○	○	○	○	○	○
	裏面形	X	○ 板スタッド	○ 板スタッド				
	埋込形	E	○ 板スタッド	○ 板スタッド				
	Y	○	○	○	—	—	—	—
	挿入形	P	○ 板スタッド	○ 板スタッド	○ 板スタッド	○ 丸スタッド	○ 丸スタッド	
	引出形	D	—	—	—	—	—	—
	IECレール取付	●	●	●	—	—	—	—
	連結取付板	—	—	—	—	—	—	—
標準付属部品	本体取付ねじ	本体取付ねじ、相間パリア	本体取付ねじ、相間パリア	本体取付ねじ、相間パリア	本体取付ねじ、相間パリア	本体取付ねじ、相間パリア	本体取付ねじ、相間パリア	
付属装置付	補助スイッチ ① W	○	○	○	○	○	○	○
	警報スイッチ K	—	—	—	—	—	—	—
	電圧引はずし装置 F	—	—	—	—	—	—	—
	不足電圧引はずし装置 R	—	—	—	—	—	—	—
	電気操作式 M	—	—	—	—	—	○	○
	リード線端子台 タンシダイツキ	○	○	○	○	○	○	○
	リード線引出し時密着取付け	—	—	—	●	●	—	—
	鉄箱 C, CV, CWC	○	○	○	○	○	○	○
	ハンドル キャップ式 Q1	— ③	— ③	— ③	— ③	— ③	— ③	— ③
	キーロック プレート式 Q2	○	○	○	○	○	○	○
別売部品	外部操作ハンドル V	○BZ6V10D	○BZ6V10D	○BZ6V10D	○BZ6V30C	○BZ6V30C		
	N	○BZ6N10D	○BZ6N10D	○BZ6N10D	○BZ-N30C	○BZ-N30C		
	端子カバー ショートタイプ TS	○BZ6TS10C2	○BZ6TS10C3	○BZ6TS10C2	○BZ6TS10C3	○BZ6TS10C2	○BZ-TS30B-2	○BZ-TS30B-3
	ロングタイプ TB	○BZ6TB10C2	○BZ6TB10C3	○BZ6TB10C2	○BZ6TB10C3	○BZ6TB10C2	○BZ-TB30B-2	○BZ-TB30B-3
	絶縁パリア 相間パリア B	○BZ6B10C	○BZ6B10C	○BZ6B10C	○BZ6B10C	○BZ6B10C	○BZ-B30B	○BZ-B30B
	対地パリア BL	○BZ6BL10C2	○BZ6BL10C3	○BZ6BL10C2	○BZ6BL10C3	○BZ6BL10C2	○BZ6BL10C3	○BZ-BL30B-2
	ハンドルロックカバー L	○BZ6L10C	○BZ6L10C	○BZ6L10C	○BZ6L10C	○BZ6L10C	○BZ6L30C	○BZ6L30C
	平形端子 (1穴) S	○BZ6S10C502	○BZ6S10C503	○BZ6S10C502	○BZ6S10C503	○BZ6S10C1002	○BZ-S35B-1002	○BZ-S35B-1003
	取付接続用 アダプタ	X	○BZ6X10C502	○BZ6X10C503	○BZ6X10C502	○BZ6X10C503	○BZ6X10C1002	○BZ-X30C-1002
	埋込形アダプタ E	○BZ6E10C502	○BZ6E10C503	○BZ6E10C502	○BZ6E10C503	○BZ6E10C1002	○BZ6E10C1003	○BZ6E30C1003
アダプタ	Y	○BZ6Y10C502	○BZ6Y10C503	○BZ6Y10C502	○BZ6Y10C503	○BZ6Y10C1002	○BZ6Y10C1003	—
	挿入形アダプタ P	○BZ6P10C502	○BZ6P10C503	○BZ6P10C502	○BZ6P10C503	○BZ6P10C1002	○BZ6P10C1003	—
	鉄箱	閉鎖形 (標準) C	○BZ6C10C2	○BZ6C10C3	○BZ6C10C2	○BZ6C10C3	○BZ-C30B-2	○BZ-C30B-3
	防塵形 (ハンドル式) CV	○BZ6CV10C	—	○BZ6CV10C	—	○BZ-CV30C	—	○BZ-CV30C
	防雨形 (ハンドル式) CWC	○BZ6CW10C	—	○BZ6CW10C	—	○BZ-CW30C	—	○BZ-CW30C
メカニカルインターロック ②	M1	BZ6M10C2	BZ6M10C3	BZ6M10C2	BZ6M10C3	BZ6M10C2	BZ6M10C3	BZ6M10C3
	M2	BZ6M21C2	BZ6M21C3	BZ6M21C2	BZ6M21C3	BZ6M21C2	BZ6M21C3	BZ-M230C-3
	M3	BZ6M31C2	BZ6M31C3	BZ6M31C2	BZ6M31C3	BZ6M31C2	BZ6M31C3	BZ-M330C-3
電気用品安全法	—	—	—	—	—	—	—	—
トリップボタン	—	—	—	—	—	—	—	—
希望小売価格 [円] (税抜き)	A 5,630	A 8,080	A 10,280	A 13,720	A 10,960	A 14,580	A 28,970	A 36,450
納期	○	○	○	○	○	○	○	○
特性、外形記載ページ	C6-2	C6-2	C6-12	C6-16	C6-18			

(注) ●印は該当表示です。

(注①) 後取付はできません。本体注文時にご指定ください。

(注②) M1形は連結取付板及びIECレールとの組合せはできません。

(注③) 別売部品(ハンドルロックカバー: BZ6L□C、BZ-L□C形)をご注文ください。

225				400				600				800				
SA202CS	SA203CS	SA202RCS	SA203RCS	SA402CS	SA403CS	SA402RCS	SA403RCS	SA603RCS	SA803RCS							
BS2GSD	BS3GSD	BS2GRD	BS3GRD	BS2KSC	BS3KSC	BS2KRC	BS3KRC	BS3LRC	BS3MRC							
225	225			400		400		600		800						
2	3	2	3	2	3	2	3	3		3						
6		6		8		8		8		8						
1350		1350		2400		2400		3600		4800						
560		560		1000		1000		1500		2000						
690		690		690		690		690		690						
250		250		250		250		250		250						
500		500		600		600		600		600						
250		250		250		250		250		250						
4000		4000		6000		6000		8000		10000						
1		1		1		1		1		1						
適合		適合		適合		適合		適合		適合						
可		可		可		可		可		可						
Cat.A		Cat.A		Cat.A		Cat.A		Cat.A		Cat.A						
105		105		140		140		210		210						
165		165		257		257		275		275						
60		60		103		103		103		103						
84		84		146		146		146		146						
1.1	1.3	1.1	1.3	4.5	5	4.5	5	9		10						
○		○		○		○		○		○						
○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ						
○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ						
—		—		—		—		—		—						
○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ		○ 板スタッフ						
—		—		—		—		○		○						
—		—		—		—		—		—						
—		—		—		—		—		—						
本体取付ねじ、相間バリア		本体取付ねじ、相間バリア		本体取付ねじ、相間バリア		本体取付ねじ、相間バリア		本体取付ねじ、相間バリア		本体取付ねじ、相間バリア、補助ハンドル		本体取付ねじ、相間バリア、補助ハンドル				
○		○		○		○		○		○						
—		—		—		—		—		—						
—		—		—		—		—		—						
—		—		—		—		—		—						
○		○		○		○		○		○						
○		○		○		○		○		○						
●		●		—		—		●		●						
○		○		○		○		○		○						
— (3)		— (3)		○		○		○		○						
○		○		○		○		○		○						
○BZ6V40C		○BZ6V40C		○BZ6V60C		○BZ6V60C		○BZ6V70C		○BZ6V70C						
○BZ-N40C		○BZ-N40C		○BZ-N60C		○BZ-N60C		○BZ-N70C		○BZ-N70C						
○BZ-TS40B		○BZ-TS40B		—		—		—		—						
○BZ-TB40B		○BZ-TB40B		○BZ-TB60B		○BZ-TB60B		○BZ-TB70B		○BZ-TB70B						
○BZ-B40B		○BZ-B40B		○B-43A		○B-43A		○B-43A		○B-43A						
○BZ-BL40B		○BZ-BL40B		—		—		—		—						
○BZ6L40C		○BZ6L40C		○BZ-L70B		○BZ-L70B		○BZ-L70B		○BZ-L70B						
○BZ-S50B-2252	○BZ-S50B-2253	○BZ-S50B-2252	○BZ-S50B-2253	—		—		—		—						
○BZ-X40B-2252	○BZ-X40B-2253	○BZ-X40B-2252	○BZ-X40B-2253	○BZ-X40B-4002	○BZ-X60B-4003	○BZ-X60B-4002	○BZ-X60B-4003	—		—						
○BZ6E40C2252	○BZ6E40C2253	○BZ6E40C2252	○BZ6E40C2253	○BZ6E40B-4002	○BZ6E40B-4003	○BZ6E40B-4002	○BZ6E40B-4003	—		—						
—		—		—		—		—		—						
—		—		—		—		—		—						
○BZ-C40B		○BZ-C40B		○BZ-C60B		○BZ-C60B		○BZ-C70B		○BZ-C70B						
○BZ-CV40C		○BZ-CV40C		○BZ-CV60C		○BZ-CV60C		○BZ-CV70C		○BZ-CV70C						
○BZ-CW40C		○BZ-CW40C		○BZ-CW60C		○BZ-CW60C		—		—						
BZ6M140C		BZ6M140C		BZ-M160C		BZ-M160C		BZ-M170C		BZ-M170C						
BZ-M240C		BZ-M240C		BZ-M260C		BZ-M260C		BZ-M270C		BZ-M270C						
BZ-M340C		BZ-M340C		BZ-M360C		BZ-M360C		BZ-M370C		BZ-M370C						
—		—		—		—		—		—						
—		—		—		—		—		—						
A 51,170	A 64,020	A 55,840	A 69,630	A 113,800	A 142,300	A 120,800	A 150,500	A 301,400	A 495,300							
○		○		○		○		○		○						
C6-22		C6-22		C6-28		C6-28		C6-34		C6-40						

○ 標準品 ○ 準標準品 ○ 受注品